

Uw Fresh-r en/of Forward aansluiten op Wi-Fi

Om de Fresh-R aan te sluiten op uw router moet u de volgende stappen doorlopen.

Bij de **Fresh-r**:

1. U schakelt de Fresh-r uit en daarna schakelt u deze weer aan. Wacht ongeveer 90 seconden totdat het apparaat begint te draaien en minstens 2 groene lampjes branden.
2. Druk op de middelste knop (verhoogt de snelheid van de ventilator) tot u een pieptoon hoort. Het kan 30 seconden duren voordat u de pieptoon hoort. Druk dan op de onderste knop (daling ventilatorsnelheid) tot u een pieptoon hoort. Ga nu verder met stap 5.

Bij de **Forward**:

3. Uit en aanschakelen, wachten tot de ventilator langzaam draait en dan nog 40 seconden wachten.
4. Druk op de kleine knop naast de zilver- of goudkleurige CO2 sensor waarna de LEDs 3x groen-rood gaan knipperen. Ga nu verder met stap 5.

De volgende acties moeten vervolgens worden uitgevoerd op uw **Smartphone/tablet of PC/laptop**:

5. Ga naar instellingen.
6. Selecteer Wi-Fi.
7. Selecteer WiFly-EZX-XX uit de lijst van Wi-Fi Verbindingen. Uw apparaat maakt nu verbinding met de Fresh-r Wi-Fi.
8. Open een Internet browser, bijvoorbeeld Google Chrome.
9. Bij gebruik van een Iphone of PC, type in de adresbalk **192.168.1.1** en klik op enter.
10. Bij gebruik van Android, schakel 'Mobiële gegevens' uit, type in de adresbalk **Config** en klik op enter.
11. De pagina met Microchip-instellingen wordt geopend. Zie de afbeelding hiernaast.
12. In de Microchip config pagina, selecteer de tab met het Network Cfg.
13. Druk op Refresh list. Er wordt nu een lijst met beschikbare toegangspunten weergegeven.
14. Selecteer in het veld Access Point SSID uw eigen router door op de naam van uw router te klikken.
15. Nadat u uw router hebt geselecteerd, wordt een lijst met technische details weergegeven. Controleer de RSSI-waarde of Signaalsterkte. Dit geeft aan hoe sterk het routersignaal door de Fresh-r wordt ontvangen. Deze waarde mag in principe niet lager zijn dan ongeveer -70dBm, een waarde van bijvoorbeeld -90 dBm is niet goed en -50 dBm is wel goed.
16. Voer vervolgens bij het veld Passphrase uw Wi-Fi wachtwoord in.
17. Druk op save & reboot.
18. Wacht op de de tekst "Weet u zeker dat u deze configuratie wilt afsluiten" en klik dan op OK.
19. De Fresh-r of Forward is nu verbonden met uw router. Na ongeveer 45 minuten zal de data van uw Fresh-r of Forward zichtbaar zijn op de webapp. Tevens kan de Fresh-r in de toekomst automatische softwareupdates ontvangen. De data is alleen in te zien door uzelf of door de producent Fresh-r.
20. Voor het inzien van de data gaat u naar internetadres www.fresh-r.me. Hier logt u in met gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u deze gebruikersnaam en wachtwoord nog niet van ons ontvangen? Vraag deze dan aan via support@fresh-r.eu.



Probeer deze stappen wanneer de Fresh-r of Forward niet wil verbinden met de Wi-Fi.

- Als uw routernaam (SSID) spaties bevat: bijvoorbeeld "mijn router", zal de verbinding mislukken. In dat geval moet u de naam (SSID) van uw router wijzigen in bijvoorbeeld mijnrouter. Zie voor meer informatie de handleiding van uw router.
TIP: als u niet weet wat uw routernaam is kunt u deze normaliter vinden op een sticker op de router.
- Controleer de instellingen van uw router. Controleer of de draadloze 2,4 Ghz Configuratie is ingesteld op Mixed mode. Zie voor meer informatie de handleiding van uw router.

Let op: nadat de verbinding tot stand is gebracht zult u Fresh-r WiFly-EZX-XX niet meer vinden in de Wi-Fi verbindingen op uw smartphone of laptop.